

R2B



Anleitung

Noordwijk – Wasserdichte
Fahrrad-Handyhalterung mit
integrierter Powerbank

Model: NRDW01

Mobilität, Sicherheit und Komfort für alle!



Inhaltsverzeichnis

Table of contents



1. Noordwijk – Fahrrad-Handyhalterung mit Powerbank	4.
Spezifikationen	
2. Installation	10.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den schnellen Einstieg.	
3. Nachhaltiges Recycling	16.
Ihr Beitrag zum Umweltschutz	
4. Garantiebedingungen	17.
Die Garantiebedingungen und das Rückgaberecht von R2B erklärt.	



1. Noordwijk – bicycle phone holder with power bank	21.
Specifications	
2. Installation	27.
A step-by-step guide to get started with the product.	
3. Sustainable recycling	33.
Your effort for a better environment	
4. Guarantee terms	34.
The warranty terms and the R2B return policy explained.	

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere wasserdichte Fahrrad-Handyhalterung mit integrierter Powerbank entschieden haben!

Mit diesem Produkt haben Sie stets eine zuverlässige Energiequelle und eine sichere Befestigung griffbereit. Ideal für unterwegs: Sie können Ihr Smartphone bequem zur Navigation verwenden und es gleichzeitig aufladen.

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Verwendung der Handyhalterung und der integrierten Powerbank. Sie enthält Informationen zur Montage am Fahrrad, zum Aufladen der Powerbank, zum sicheren Einsetzen Ihres Smartphones sowie wichtige Bedienungs- und Sicherheitshinweise.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. So stellen Sie eine sichere Nutzung sicher und holen sowohl auf kurzen Fahrten als auch auf längeren Radtouren das Beste aus Ihrem Kauf heraus.

1. Noordwijk



1.1 Spezifikationen

- Wasserdichte Fahrrad-Handyhalterung mit Powerbank
- Modell: NRDW01
- Kapazität: 5.000 mAh
- Maximale Smartphone-Abmessungen: 17 × 8 × 1 cm
- Eingang: DC 5 V / 2,0 A
- USB-Ausgang: DC 5 V / 2,0 A
- Kabelloser Ausgang: 5 V / 2,0 A
- Akku: Lithium-Polymer-Akku
- Lädt ein Smartphone 1- bis 2-mal vollständig auf
- Entspricht der CE-Kennzeichnung und der EU-Konformitätserklärung
-

1.2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠️ Dieser Fahrradhalter mit integrierter Powerbank ist für die sichere Befestigung und das Laden von Smartphones an Fahrrädern, E-Bikes, Rollern und Motorrädern konzipiert. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke.
- ⚠️ Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob der Halter korrekt befestigt ist und alle Teile fest sitzen.
- ⚠️ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Gehäuse, die Klemmen, die Befestigung, Kabel oder Ladeanschlüsse beschädigt sind.
- ⚠️ Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder das Produkt nicht eigenständig benutzen oder montieren.

1.2.2 Sicherheit während der Nutzung

- ⚠️ Bedienen Sie Ihr Telefon nicht während der Fahrt. Stellen Sie Navigation oder Einstellungen vorher ein.
- ⚠️ Drücken Sie die rote Entriegelungstaste nur, wenn Sie stehen und den Halter sicher halten können. Während der Fahrt kann der Halter sich lösen.
- ⚠️ Stellen Sie sicher, dass das Telefon fest und korrekt im Halter sitzt, bevor Sie losfahren.
- ⚠️ Überprüfen Sie besonders sorgfältig, ob der Halter bei der Nutzung an Rollern und Motorrädern fest sitzt, wegen Vibrationen und höheren Geschwindigkeiten.

1.2.3 Installation und Befestigung

- ⚠️ Der Halter kann sowohl horizontal als auch vertikal an der Lenkerbefestigung angebracht werden.

- ⚠ Wir empfehlen, zuerst das Telefon in den Halter zu legen und dann den Halter auf die Lenkerbefestigung zu klicken. So geht es ruhiger und genauer.
- ⚠ Setzen Sie die Lenkerbefestigung auf einmal richtig ein und lassen Sie sie idealerweise montiert. Den Halter mit Powerbank können Sie einfach über die rote Taste abnehmen.
- ⚠ Der Lenkerbefestigungsarm kann mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel in verschiedenen Winkeln verstellt werden. So ist die Montage an geraden, schrägen oder abweichenden Lenkern möglich.
- ⚠ Verwenden Sie die mitgelieferten Füllstücke, um den Halter an verschiedene Lenkerdurchmesser anzupassen.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass die Seitenklemmen vollständig nach außen stehen, bevor Sie den Halter schließen. Wenn sie nach innen zeigen, kann der Halter nicht richtig schließen.

1.2.4 Verwendung des Telefonhalters

- ⚠ Der Halter kann mit einer Handyhülle verwendet werden. Es kann nötig sein, den äußeren Schutz vorsichtig zu drücken, damit die Seitenklemmen richtig schließen.
- ⚠ Der Halter unterstützt die Bedienung per Touchscreen.
- ⚠ Wir empfehlen, das Telefon vor dem Einsetzen in den Halter zu entsperren, damit es während der Nutzung entsperrt bleibt.

- ⚠ Bei älteren Modellen oder Telefonen, die nur über eine physische Taste entsperrt werden können, ist dies besonders wichtig. So vermeiden Sie, dass Sie das Telefon ständig aus dem Halter nehmen müssen.
- ⚠ Bei neueren Telefonen ist das meist kein Problem, da diese oft per Wischen oder Tippen auf den Bildschirm entsperrt werden können.

1.2.5 Powerbank und elektrische Sicherheit

⚠ Powerbank-Spezifikationen

Kapazität: 5000 mAh

Eingang: USB-C 5V/2A

USB-Ausgang: 5V/2A

Kabelloser Ausgang: 5V/2A

- ⚠ Die Powerbank kann nur über den USB-C Eingang geladen werden.
- ⚠ Verwenden Sie vorzugsweise das mitgelieferte Kabel oder ein Kabel mit exakt denselben Spezifikationen (5V/2A). Die Verwendung anderer Kabel (z.B. Standard-Handykabel mit abweichender Stromversorgung) kann das Laden blockieren oder stören.
- ⚠ Öffnen Sie die Powerbank nicht und setzen Sie sie nicht Hitze, Feuer oder scharfen Gegenständen aus.
- ⚠ Verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie warm wird, ungewöhnlich riecht oder nicht richtig funktioniert

1.2.6 Laden Ihres Telefons

- ⚠ Kabelloses Laden funktioniert nur, wenn Ihr Telefon dafür geeignet ist. Überprüfen Sie dies vorher.

- ⚠ Drücken Sie die Taste auf der Innenseite, um die Powerbank zu aktivieren. Die Anzeige (25 / 50 / 75 / 100) zeigt den Batteriestand an.
- ⚠ Sie können Ihr Telefon auch über USB-A oder USB-C mit einem Kabel aufladen. Schließen Sie das Kabel an der Halterung an und führen Sie es durch die Kabelöffnung zu Ihrem Telefon.
- ⚠ Bei Verwendung eines Kabels von unten ist die Halterung nicht vollständig verschlossen und daher weniger wasserdicht.

1.2.7 Wasserdichtigkeit und Reinigung

- ⚠ Die Halterung ist wasserdicht, wenn alle Klappen, Dichtungen und Öffnungen vollständig geschlossen sind, einschließlich der unteren Anschlüsse.
- ⚠ Überprüfen Sie immer, ob alle Öffnungen gut verschlossen sind, bevor Sie im Regen fahren.
- ⚠ Wenn Sie ein Kabel durch die Öffnung verwenden, ist die Halterung weniger gut gegen Wasser geschützt.
- ⚠ Die Halterung ist regenfest, aber nicht für das Eintauchen in Wasser geeignet.
- ⚠ Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Keine aggressiven Reinigung.

1.2.8 Gebrauch und Wartung

- ⚠ Zwingen Sie den Verschluss, die Klemmen oder die Befestigung nicht.
- ⚠ Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile noch fest sitzen, besonders bei Verwendung an Rollern und Motorrädern.

1.2.9 Fehlerbehebung

⚠ Kabelloses Laden funktioniert nicht

- Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon kabelloses Laden unterstützt.
- Stellen Sie sicher, dass die Powerbank eingeschaltet ist.

⚠ Telefon lädt nicht über Kabel

- Überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt angeschlossen und geeignet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Powerbank ausreichend geladen ist.

⚠ Powerbank lädt nicht auf

- Verwenden Sie ein USB-C-Kabel mit den richtigen Spezifikationen (5V/2A).
- Versuchen Sie einen anderen Adapter oder eine andere Stromquelle.

⚠ Halterung schließt nicht richtig

- Überprüfen Sie, ob die Seitenklemmen vollständig nach außen stehen.
- Stellen Sie sicher, dass das Telefon korrekt platziert ist.

⚠ Halterung sitzt locker

- Überprüfen Sie, ob die Lenkerbefestigung fest angezogen ist und verwenden Sie ggf. die Füllgummis.

1.2.10 Umwelt und verantwortungsvolle Entsorgung

- ⚠ Dieses Produkt enthält eine Lithiumbatterie und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es an einer anerkannten Sammelstelle ab.

- ⚠ Recyceln Sie Karton- und Plastikverpackungen getrennt.

2. Installation

2.1 Produktdiagramm







2.2 Befestigungsteil

2.2.1 Füllgummi

Setzen Sie bei Bedarf ein Füllgummi auf Ihr Lenkrad. Es sind mehrere Füllgummis für verschiedene Lenkraddicken enthalten.

2.2.2 Halterung anbringen

Setzen Sie das Befestigungsteil über das Füllgummi.

2.2.3 Befestigen

Bringen Sie das Befestigungsteil in die richtige Position und ziehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest.

2.2.4 360° Drehung

Sie können das Teil jetzt gut positionieren, indem Sie die Schraube für eine 360° Drehung lösen und in der gewünschten Position wieder festziehen.



2.3 Halter anbringen

2.3.1 Telefon einsetzen

Setzen Sie Ihr Telefon in die Halterung. Wir empfehlen, dies zu tun, bevor die Halterung am Befestigungsteil angebracht ist, damit Sie es sorgfältig machen können.



2.3.2 Halter schließen

Wir empfehlen, Ihr Telefon zu entsperren, bevor Sie die Halterung schließen.

Schließen Sie dann die Klemmen an jeder Seite und unten.



2.3.3 Halter anbringen

Setzen Sie die Halterung horizontal oder vertikal auf das Befestigungsteil. Wenn die Halterung richtig befestigt ist, hören Sie ein Klicken.



2.3.4 Halter lösen

Lösen Sie die Halterung einfach, indem Sie auf den roten Knopf drücken. So können Sie Ihr Telefon bequem in der Halterung benutzen oder herausnehmen.



2.4 Nutzung der Powerbank

2.4.1 Powerbank einschalten

Wenn Sie kabelloses Laden verwenden, müssen Sie die Powerbank manuell ein- und ausschalten, indem Sie den grauen Knopf drücken. Die blaue Lampe leuchtet dann.



2.4.2 Kabellose Nutzung

Legen Sie Ihr Telefon auf die Powerbank. Ihr Telefon wird nun geladen und die blaue Lampe blinkt langsam. Den Akkustand sehen Sie an den leuchtenden Zahlen 100%, 75%, 50% & 25%.



Achtung! Prüfen Sie, ob Ihr Telefon kabelloses Laden unterstützt.

2.4.3 Nutzung mit Kabel

Sie können die Powerbank auch mit einem Kabel über den USB-A- oder USB-C-Anschluss unten verwenden. Beim Anschließen eines Kabels schaltet sie sich automatisch ein und beim Trennen wieder aus. Führen Sie das Kabel durch die Öffnung zu Ihrem Telefon.



Achtung! Die Halterung ist jetzt nicht vollständig wasserdicht.

2.4.4 Powerbank aufladen

Laden Sie die Powerbank einfach mit dem mitgelieferten USB-A-zu-USB-C-Kabel auf. Leuchtet die 100% dauerhaft, ist sie vollständig geladen.



Achtung! Das Aufladen ist nur über den USB-C-Anschluss möglich.

3. Nachhaltiges Recycling

Wir erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen des deutschen ERP-Gesetzes (Extended Producer Responsibility). Für das Recycling von Verpackungen sind wir bei LUCID/Lizenzero registriert. Darüber hinaus erfüllen wir die WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment) und sind unter der folgenden WEEE-Registrierungsnummer registriert: DE 28820583.

Zudem erfüllen wir die Anforderungen des BattG (Batteriegesetz) und sind unter der folgenden BattG-Registrierungsnummer registriert: DE 16681621.

Verantwortungsbewusstes Recycling Ihres Produkts

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden. Produkte, die mit dem durchgestrichenen Mülltonnen-Symbol auf der Verpackung, der Anleitung oder dem Produkt selbst gekennzeichnet sind, müssen über eine zertifizierte Recyclingorganisation entsorgt werden. Dies gilt auch für Batterien und Akkus.

Finden Sie eine geeignete Sammelstelle in Ihrer Nähe unter folgendem Link:

 **Sammelstellen suchen**

(<https://entsorgungsstellen.e-schrott-entsorgen.org/suche>)

Gemeinsam für eine nachhaltigere Zukunft!  

4. Garantiebedingungen

4.1 Qualitätsgarantie

Seit 2018 bietet R2B Store zuverlässige Qualität mit 2 Jahren Herstellergarantie auf alle unsere Produkte. Innerhalb dieses Garantiezeitraums reparieren oder ersetzen wir nachweisbare Herstellungsfehler kostenlos. Nach einem Jahr musst du selbst nachweisen, dass es sich um einen Herstellungsfehler handelt. Auch außerhalb der Garantiezeit bieten wir kostengünstige Reparaturen mit im Voraus klar kommunizierten Kosten an.

4.2 Erlöschen der Garantie

Leider können wir in den folgenden Fällen keine Garantie gewähren:

- a. Nach Ablauf der oben genannten Garantiefrist
- b. Wenn der Defekt auf unsachgemäßen

Gebrauch, Vernachlässigung oder physische Schäden durch Stürze oder Stöße zurückzuführen ist.

4.3 Inanspruchnahme der Garantie

Möchtest du Garantieansprüche geltend machen oder bist du dir nicht sicher, ob dein Fall unter die Garantie fällt? Dann kontaktiere uns bitte, damit wir gemeinsam die Möglichkeiten besprechen können!

4.4 Rückgaberecht

Bist du nicht ganz zufrieden oder möchtest du das Produkt aus einem anderen Grund zurückgeben? Du kannst das Produkt innerhalb von 30 Tagen zurücksenden, es sei denn, in den Bedingungen bestimmter Plattformen ist etwas anderes angegeben. Die Bedingungen der jeweiligen Plattform bestimmen, ob ein Produkt zurückgegeben werden kann und in welchem Zeitraum.

Stelle bitte sicher, dass das Produkt unbeschädigt und in der Originalverpackung zurückgeschickt wird. Nach Erhalt und Annahme der Rücksendung erstatten wir dir den vollen Kaufbetrag abzüglich eventuell anfallender Rücksendekosten.

4.5 Über R2B Store

Wir möchten zu einer sicheren, angenehmen und komfortablen Reise beitragen – egal, ob du zur Arbeit pendelst, in den Urlaub fährst oder dich gerne aktiv im Freien bewegst.

Bei R2B kombinieren wir sorgfältig ausgewählte Produkte mit praktischen Tipps, ehrlichen Empfehlungen und inspirierenden Inhalten. Wir unterstützen dich nicht nur bei der Wahl des richtigen Zubehörs, sondern auch mit Informationen, die jede Form von Mobilität – vom Pendeln bis zum Joggen – einfacher und angenehmer machen.

Wir glauben an Mobilität, Sicherheit und Komfort für alle. Gemeinsam mit unserer Community schaffen wir einen Ort, an den du dich jederzeit wenden kannst – ob du unterwegs bist oder in Bewegung bleibst!

Wir sind von Montag bis Freitag erreichbar. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten findest du auf der Kontaktseite unserer Website.

R2B



Manual

Noordwijk – Waterproof
bicycle phone holder with
built-in power bank

Mobility, safety, and convenience for everyone!



Thank you for choosing our waterproof bicycle phone holder with built-in power bank!

With this product, you always have a reliable power source and secure phone mount within reach. It is ideal for travel: use your phone for navigation while charging it at the same time.

This manual guides you through using the phone holder and integrated power bank. It explains how to mount it on your bicycle, charge the power bank, position your smartphone safely, and follow important operating and safety instructions.

Read this manual carefully before using the product. This helps ensure safe operation and lets you get the most from your purchase on both short rides and long cycling trips.

1. Noordwijk



1.1 Specifications

- Waterproof bicycle phone holder with power bank
- Model: NRDW01
- Capacity: 5,000 mAh
- Maximum phone size: 17 × 8 × 1 cm
- Input: DC 5 V / 2.0 A
- USB output: DC 5 V / 2.0 A
- Wireless output: 5 V / 2.0 A
- Battery: lithium-polymer battery
- Fully charges a phone 1 to 2 times
- Complies with CE marking requirements and the EU Declaration of Conformity

1.2.1 General safety warnings

- ⚠ This bicycle mount with integrated power bank is designed to securely hold and charge smartphones on bicycles, e-bikes, scooters, and motorcycles. Do not use the product for any other purpose.
- ⚠ Before every ride, check that the holder is correctly installed and that all parts are securely fastened.
- ⚠ Do not use the product if the housing, clamps, mounting hardware, cables, or charging ports are damaged.
- ⚠ This product is not a toy. Do not allow children to use or install it without supervision.

1.2.2 Safety during use

- ⚠ Do not operate your phone while riding. Set up navigation and other settings before you start.
- ⚠ Only press the red release button when stationary and while holding the phone holder securely. The holder may come loose if released while riding.
- ⚠ Make sure the phone is positioned securely and correctly in the holder before riding.
- ⚠ When using the holder on a scooter or motorcycle, take extra care to verify that it is firmly attached because of vibration and higher speeds.

1.2.3 Installation and mounting

- ⚠ The holder can be mounted horizontally or vertically on the handlebar bracket.

- ⚠ We recommend placing your phone in the holder before attaching the holder unit to the handlebar bracket. This makes the process easier and more precise.
- ⚠ Install the handlebar bracket correctly the first time and preferably leave it in place. Use the red button to easily remove the holder unit with power bank.
- ⚠ Use the included hex key to adjust the handlebar mounting arm to different angles. This allows installation on straight, angled, or unusually shaped handlebars.
- ⚠ Use the included rubber spacers to fit the holder to different handlebar diameters.
- ⚠ Make sure the side clamps are fully extended before closing the holder. If they point inward, the holder cannot close correctly.

1.2.4 Using the phone holder

- ⚠ The holder can be used with a phone case. You may need to gently press the outer cover so the side clamps close properly.
- ⚠ The holder supports touchscreen operation.
- ⚠ We recommend unlocking your phone before placing it in the holder so it remains unlocked during use.

- ⚠ This is especially important for older phones or models that can only be unlocked with a physical button. It prevents you from having to repeatedly remove the phone from the holder.
- ⚠ This is usually not an issue with newer phones, which can often be unlocked by swiping or tapping the screen.

1.2.5 Power bank and electrical safety

⚠ Power bank specifications

Capacity: 5,000 mAh

Input: USB-C 5 V / 2 A

USB output: 5 V / 2 A

Wireless output: 5 V / 2 A

- ⚠ The power bank can only be charged through the USB-C input.
- ⚠ Preferably use the included cable or a cable with exactly the same specifications (5 V / 2 A).
Using a different cable, such as a standard phone cable with a different power rating, may prevent or disrupt charging.
- ⚠ Do not open the power bank or expose it to heat, fire, or sharp objects.
- ⚠ Do not use the power bank if it becomes hot, emits an unusual odor, or does not function correctly.

1.2.6 Charging your phone

- ⚠ Wireless charging only works with compatible phones. Check compatibility before use.

- ⚠ Press the button on the inside to activate the power bank. The indicator (25 / 50 / 75 / 100) shows the battery level.
- ⚠ You can also charge your phone by cable through the USB-A or USB-C port. Connect the cable inside the holder and route it through the cable opening to your phone.
- ⚠ When a cable is routed through the bottom, the holder is not fully sealed and is therefore less water-resistant.

1.2.7 Water resistance and cleaning

- ⚠ The holder is water-resistant when all covers, seals, and openings are completely closed, including the ports at the bottom.
- ⚠ Always check that all openings are properly closed before riding in the rain.
- ⚠ When you route a cable through the opening, the holder has less protection against water.
- ⚠ The holder is rain-resistant but must not be submerged in water.
- ⚠ Clean the product with a dry or slightly damp cloth. Do not use harsh cleaning agents.

1.2.8 Use and maintenance

- ⚠ Do not force the closure, clamps, or mounting hardware.
- ⚠ Regularly check that all parts remain securely fastened, especially when used on scooters and motorcycles.

1.2.8 Use and maintenance

- ⚠ Store the holder in a dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.

1.2.9 Troubleshooting

⚠ Wireless charging does not work

- Check that your phone supports wireless charging.
- Check that the power bank is turned on.

⚠ Phone does not charge by cable

- Check that the cable is connected correctly and is compatible.
- Check that the power bank has sufficient charge.

⚠ Power bank does not charge

- Use a USB-C cable with the correct rating (5 V / 2 A).
- Try another adapter or power source.

⚠ Holder does not close properly

- Check that the side clamps are fully extended.
- Check that the phone is positioned correctly.

⚠ Holder is loose

- Check that the handlebar bracket is securely tightened and use the rubber spacers if needed.

1.2.10 Environment and responsible disposal

- ⚠ This product contains a lithium battery and must not be disposed of with household waste. Take it to an authorized collection point.
- ⚠ Recycle cardboard and plastic packaging separately.

2. Installation

2.1 Product diagram



Phone holder release button

360° rotation screw

Mounting bracket
fastening screw

22.2 mm rubber spacer

25.4 mm rubber spacer

28.6 mm rubber spacer

Hex key

USB-A to USB-C charging cable





2.2 Mounting bracket

2.2.1 Rubber spacers

If necessary, place a rubber spacer around the handlebar. Several spacers are included for different handlebar diameters.

2.2.2 Position the mount

Place the mounting bracket over the rubber spacer.

2.2.3 Secure the mount

Position the mounting bracket correctly and firmly tighten the screw with the included hex key.

2.2.4 360° rotation

To adjust the angle, loosen the 360° rotation screw, move the part to the desired position, and tighten the screw again.



2.3 Installing the holder

2.3.1 Insert the phone

Place your phone in the holder. We recommend doing this before attaching the holder to the mounting bracket so you can position it carefully.

2.3.2 Close the holder

We recommend unlocking your phone before closing the holder.

Then close the clamps on both sides and at the bottom.

2.3.3 Attach the holder

Attach the holder to the mounting bracket horizontally or vertically. You will hear a click when it is secured correctly.

2.3.4 Remove the holder

To remove the holder, press the red button. You can then easily use the phone in the holder or take it out.



2.4 Using the power bank

2.4.1 Turn on the power bank

When using wireless charging, press the gray button to turn the power bank on or off manually. The blue indicator light will illuminate.



2.4.2 Use wireless charging

Place your phone on the power bank. Charging starts and the blue light flashes slowly. The illuminated 100%, 75%, 50%, and 25% indicators show the battery level.



Caution! Make sure your phone supports wireless charging.

2.4.3 Use a cable

You can also use the power bank with a cable through the USB-A or USB-C port at the bottom. It turns on automatically when a cable is connected and turns off when disconnected. Route the cable through the opening to your phone.



Caution! The holder is not fully water-resistant while a cable is connected.

2.4.4 Charge the power bank

Charge the power bank with the included USB-A to USB-C cable. When the 100% indicator remains steadily lit, the battery is fully charged.

Caution! Charging is only possible through the USB-C port.



3. Sustainable recycling

Your contribution to a better environment

We highly value sustainability and encourage our customers to recycle products responsibly at the end of their lifespan. Do not dispose of products with regular waste; instead, return them to a certified recycling organization or take them to your local recycling center.

Together, we can create a more sustainable future!  

4. Warranty terms

4.1 Quality guarantee

Since 2018, R2B Store has offered reliable quality with a 2-year manufacturer's warranty on all our products. Within this warranty period, we repair or replace any proven manufacturing defects at no cost. After one year, you will need to demonstrate that the defect is due to manufacturing. Outside the warranty period, we offer affordable repairs with clearly stated costs upfront.

4.2 Expiration of warranty

Unfortunately, we cannot provide warranty coverage in the following cases:

- a. After the expiration of the warranty period stated above.
- b. If the defect results from improper use, neglect, dropping, or impact damage.

4.3 Making a warranty claim

Would you like to make a warranty claim, or are you unsure whether your situation is covered? Please contact us so we can discuss the available warranty options.

4.4 Right of return

Not completely satisfied or have another reason to return your product? You can return it within 30 days, unless stated otherwise in the conditions of specific platforms. The terms of the relevant platform determine whether a product is eligible for return and within which timeframe.

Make sure the product is undamaged and returned in its original packaging. Once the return is received and accepted, you will be refunded the full purchase amount, minus any applicable return shipping costs.

4.5 About R2B Store

We aim to contribute to a safe, pleasant, and comfortable journey—whether you are commuting to work, heading out on vacation, or enjoying outdoor activities.

At R2B, we combine carefully selected products with practical tips, honest advice, and inspiring content. We help you choose the right accessories and provide information that makes every form of mobility—from ride to run—easier and more enjoyable.

We believe in mobility, safety, and convenience for everyone. Together with our community, we are building a place you can always rely on—whether you are on the road or on the go!

We are available Monday through Friday. For more information and ways to contact us, please visit the contact page on our website.

R2B



Batch number. 20260301
Published 03-2026 VI
Original user manual
Made in China

R2B Store B.V.
Polderweg 7
1446 AA Purmerend, The Netherlands



+



+



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent



Séparez les éléments avant de trier

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr